

**愛就錄(頻道錄影功能)操作說明
及簡易障礙排除說明手冊
(單一平台、MOD503、MOD504機上盒適用)**

使用規格

- ▶ 1. 本規格適用MOD503A，MOD503B，MOD504型機上盒於單一平台。
- ▶ 2. 本服務需頻寬60M以上，並自備硬碟。詳細請於訂閱錄影功能時，參閱訂閱說明。



訂閱及操作說明

由首頁的個人圖框按選擇



訂閱及操作說明

在我的錄影按選擇



訂閱及操作說明

尚未申訂前已錄節目無內容會找不到硬碟

The image displays two screenshots of a television interface. The top screenshot shows a menu for the '我的錄' (My Recordings) section, with options such as '已錄節目' (Recorded Programs), '預約錄影清單' (Recording Schedule), '申訂錄影功能' (Recording Function), '格式化硬碟' (Format Hard Drive), '硬碟規格' (Hard Drive Specifications), '使用說明與注意事項' (Usage Instructions and Precautions), '重新讀取硬碟' (Re-read Hard Drive), and '取消' (Cancel). The bottom screenshot shows an error message: '讀不到硬碟! 請確認:' (Cannot read hard drive! Please confirm:), followed by a list of four troubleshooting steps: 1. 硬碟已接上? (Hard drive connected?), 2. 硬碟已在MOD上格式化? (Hard drive formatted on MOD?), 3. 機上盒之USB孔除了一顆錄影硬碟外, 未接其他裝置? (No other devices connected to the set-top box's USB port except the recording hard drive?), and 4. 關閉機上盒電源, 嘗試改接機上和另一個USB孔, 再打開機上盒電源。 (Turn off the set-top box power, try connecting to another USB port, then turn it back on). Both screenshots show the date '01月07日(四) 15:43' and a temperature of '11°C'. The interface also features navigation icons for '最近觀看' (Recently Watched), '我的收藏' (My Favorites), '訂閱紀錄' (Subscription History), and '訊息快報' (Message Alerts).

訂閱及操作說明

申訂錄影功能



訂閱及操作說明

申訂成功後，**USB**插入硬碟，選擇格式化硬碟



訂閱及操作說明

硬碟規格可參閱說明




訂閱及操作說明

格式化硬碟說明



訂閱及操作說明

格式化完成會重開機上盒



訂閱及操作說明

使用說明與注意事項

個人 01月07日(四) 15:50 11°C

最近觀看 我的收藏 訂閱紀錄 訊息快報

已錄節目
預約錄影清單
退訂錄影功能
格式化硬碟
硬碟規格
使用說明與注意事項
重新讀取硬碟
取消

插拔硬碟前，均請先關閉機上盒電源，以確保機上盒能正常載入硬碟資訊。硬碟接入或拔出後，再開啟機上盒電源。同一期間只能使用一個硬碟來錄影與播放。若更換了新硬碟，原硬碟所錄的節目將無法再播放。錄影的硬碟專供所錄的MOD機上盒播放，無法同時在其他裝置使用。該硬碟若要移至別處使用，必須在別處重新格式化，但其中所有已錄節目都將刪除。

確認

打開MOD 選你尚尬意

聯手厄文強勢復出 快速鍵 906 ELTA體育頻道

76人 NETS 籃網

01/08(五) 08:30

更多功能


即時錄影

由首頁進入頻道觀賞




即時錄影

於觀賞頻道時”按選擇鍵”會出現功能鍵



即時錄影

即時錄影



即時錄影

即時錄影程序會顯示於畫面左上角



即時錄影

錄影完成



即時錄影

即時錄影功能，按遙控器紫色鍵，出現節目表

The screenshot displays the MOD TV interface for the BBC Earth HD channel. On the left, a navigation menu lists options: 搜尋, 最愛, 全部, 已訂, 回看, 新聞, 電影, 戲劇, 體育, 兒少, 音樂. The channel list on the right includes: 002 全部, 250 國家地理國際頻道, 251 NGW HD, 252 BBC Earth HD (highlighted), 253 Discovery Asia HD, 254 Discovery科學HD, 255 DMAX HD, and 256 兒童頻道. The main content area shows the BBC Earth logo and a date/time selector for 01月07日(週四) with a '時間軸查找' button. The program schedule for 01月07日(四) 15:54 is as follows:

Time	Program
14:45	澳洲之行S1(3)
15:45	極限釣魚大挑戰S1(4)
16:35	食品工廠S3(15)
17:00	食品工廠S3(16)
17:25	小狗的美好世界S3(3)

The current program, '極限釣魚大挑戰S1(4)', is shown as '正在播放' (Now Playing) with a video thumbnail and a description: '羅伯森本週的挑戰將深入加拿大的荒野尋找北美洲最大的淡水魚：白鱈'. Below the description are buttons for '其他播出時間' and '進階功能'. A disclaimer at the bottom right states: '節目表與回看範圍(不一定全頻回看)係營運商提供，實際服務內容以播出為準'.

即時錄影


操作步驟

1. 選擇頻道
2. 進階功能
3. 開始錄影



預約錄影

錄影時段若已設定過會顯示**時段衝突**



預約錄影

預約錄影步驟

- 1.按遙控器紫色鍵
- 2.選擇頻道
- 3.其他播出時間

The screenshot shows the MOD TV interface with the following elements:

- Search and Navigation:** A sidebar on the left lists categories: 搜尋, 最愛, 全部, 已訂, 回看, 新聞, 電影, 戲劇, 體育, 兒少, 音樂.
- Channel Selection:** A row of channel icons includes 002 全部, 260 BBC Lifestyle HD, 261 NG People HD (highlighted), 262 PET CLUB TV HD, 263 LUXE TV HD, 264 Lifetime HD, 265 KLT-靖天國際台HD, and 266 幸福空間居家.
- Channel Header:** The selected channel is "NAT GEO people" with a "時間軸查找" (Timeline Search) feature set to "01月07日(週四) 15:57".
- Program Schedule:**
 - 14:55 尋找夢想景觀屋S2(4)
 - 15:20 Masters of FlipS4(1) (Currently playing, indicated by a green play button icon)
 - 16:10 George Clarke's Snow Special: Finland(1)
 - 17:00 改造魚缸大作戰S1(1)
 - 17:50 名廚韓國美食遊(10)
- Program Details:** A preview for "Masters of FlipS4(1)" shows a couple in a house with the text: "Kortney and Dave take a big risk on their newest house, with all bets on a great location and a European design...". Below the preview are buttons for "其他播出時間" (Other broadcast times) and "進階功能" (Advanced features).
- Disclaimer:** A note at the bottom right states: "節目表與回看範圍(不一定全頻回看)係營運商提供，實際服務內容以播出為準" (Program schedule and catch-up range (not necessarily full channel catch-up) are provided by the operator, actual service content is subject to broadcast).

預約錄影

可選擇預約時段

MOD 中華電信 | Masters of FlipS4 | 01月07日(四)15:57 |

這裡也可看

CH 261

01/07	星期四	15:20	Masters of FlipS4(1)
01/07	星期四	21:30	Masters of FlipS4(2)
01/08	星期五	03:40	Mas
01/08	星期五	08:40	Mas
01/08	星期五	14:30	Mas
01/08	星期五	20:35	Mas
01/09	星期六	02:50	Mas
01/10	星期日	16:10	Mas

MOD 中華電信 | Masters of FlipS4 | 01月07日(四)15:57 |

這裡也可看

CH 261

01/07	星期四	15:20	Masters of FlipS4(1)
01/07	星期四	21:30	Masters of FlipS4(2)
01/08	星期五	03:40	Masters of FlipS4(2)
01/08	星期五	14:30	Masters of FlipS4(2)
01/08	星期五	20:35	Masters of FlipS4(3)
01/09	星期六	02:50	Masters of FlipS4(3)
01/10	星期日	16:10	Masters of FlipS4(3)

- 預約錄影
- 設定提醒
- 取消

個人 01月07日(四) 16:01 11°C 12/9

最近觀看 我的收藏 我的錄影

訂閱紀錄 訊息快報 聲控助

已錄節目
 預約錄影清單
 退訂錄影功能
 格式化硬碟
 硬碟規格
 使用說明與注意事項
 重新讀取硬碟
 取消

打開MOD 選你尚尬意

MOD 中華電信 預約錄影內容 01月07日(四) 農十一月廿四日 16:01 11°C 12/9
 剩餘：高畫質98小時 或 標準畫質324小時

頻道	節目名稱	分鐘	開始時間	狀態
261 NAT GEO people	Masters of FlipS4(2)	75	2021-01-07 21:30:00	預約
251 NAT GEO WILD	精彩直擊大公開(1)	36	2021-01-07 15:53:23	錄影

B 排序 刪除 資訊

預約錄影

可輸入延長錄影時間

The screenshot shows the MOD TV interface for channel 261. The program 'Masters of FlipS4' is scheduled for 01/07 (Thursday) at 15:20. A pop-up dialog box is overlaid on the screen, displaying the following text:

延長 20 分鐘

最多延長120分鐘，輸入完畢請按確認鍵
使用延長方式，單一節目錄影總長度限制300分鐘

日期	星期	時間	節目名稱
01/07	星期四	15:20	Masters of FlipS4(1)
01/07	星期四	21:20	Masters of FlipS4(2)
01/08	星期五	14:30	Masters of FlipS4(2)
01/08	星期五	20:35	Masters of FlipS4(3)
01/09	星期六	02:50	Masters of FlipS4(3)
01/10	星期日	16:10	Masters of FlipS4(3)

退訂錄影功能說明



簡易障礙排除

▶ 【使用說明】

▶ 1.節目錄影設定後，何時會終止節目錄影？

錄製節目時依EPG節目表單之節目起迄時間為主，例如：節目時間為10:00~12:00，則錄影時間 至12:00結束。(不會配合節目延長而延長錄影)

▶ 2.遇錄製節目(如:球賽)延長播放時，該如何處理？

節目錄製是依EPG節目表單時間設定錄影，故必須增加播放時段，處理方式如下：

1.即時錄影時：

當得知節目(球賽)延長時，需於節目公告後，新增預約下段節目錄影，以免無法錄製到後續賽事。

2.預約錄影情況：

若無法即時增加預約下段節目錄影，將只錄到該預約節目原EPG結束時間止，延長部分將無法錄製。

簡易障礙排除

▶ 3. 須暫時移除硬碟時該如何處理? 欲重新插入硬碟時又該注意?

1. 客戶須先將機上盒後端的電源關閉後再移除硬碟。

2. 要重新插入硬碟時，請先關機插入硬碟後再開機。

▶ ※硬碟接上後建議不要時常拔除，以免錄影時忘了插入硬碟，導致錄影失敗

簡易障礙排除

► 4. 為何無法錄影?

1. 請確認是否為新平台光世代**60M**以上客戶，才可使用。
2. 是否已申訂錄影功能。
3. 硬碟是否已於**MOD**執行格式化。
4. 是否接上硬碟或**USB**接頭是否鬆動。
5. 錄影空間是否小於一個小時。
6. 若於開機狀態接上硬碟，需重置機上盒才可讀到硬碟資料。

簡易障礙排除

▶ 5. 已完成之錄影無法播放

1. 請檢查是否接上硬碟。
2. 請檢查硬碟內容是否標示為“錄影失敗”。

▶ 6. 為何已格式化完成或已有錄影過之硬碟無法讀取硬碟，出現格式化未完成訊息？ 機上盒未讀取到硬碟，請執行下列動作：

1. 確認接頭是否鬆動。
2. 若於開機完成後再將硬碟接上，則機上盒將無法讀取硬碟，請重置機上盒。
3. 檢查是否有其他USB 儲存裝置也同時插入機上盒，導致原硬碟存取受影響；若同時有接上其他USB裝置，請先移除此裝置後重置機上盒。

簡易障礙排除

▶ 7.為何觀看錄影內容時，錄影內容突然停止？

正在錄影同時，又收視錄影內容且操作太過煩繁(如：重覆不斷快、倒轉、暫停、播放...等)，有可能導致硬碟電源消耗過大(此情況可明顯聽見硬碟轉動聲音，突然下降。)

▶ 請確認自備硬碟所需消耗最大電源不超過 1 安培。

▶ 8.為何無法正常開機？

同時插入兩顆硬碟。

▶ 客戶需於機上盒才能操作申退訂功能。